

Обобщенная модель системы автоматов

И.Б. Бурдонов, А.С. Косачев

Институт системного программирования, Москва, Россия

igor@ispras.ru, kos@ispras.ru

Доклад посвящен моделированию, композиции и детерминизму составных систем. Компонент системы моделируется конечным автоматом с несколькими входами и выходами, а взаимодействие – синхронным обменом сообщениями по симплексным каналам связи, связывающими выходы со входами и называемыми *соединениями*. Переход автомата предъявляет требования к сообщениям на всех входах и выходах автомата и отдельно указывает часть входов и выходов, по которым сообщения принимаются или посылаются. Синхронность означает, что требования автоматов, связанных соединением, должны быть согласованы.

Задан конечный *алфавит сообщений* M , $\emptyset \notin M$, и $M_\emptyset = M \cup \{\emptyset\}$. Автомат в алфавите M – это набор $A = (M, I, J, S, T, s_0)$, где I – множество *входов*, J – множество *выходов*, S – множество *состояний*, $T \subseteq S \times X \times P \times Y \times Q \times S$ – множество *переходов*, где $X = \{x | x: I \rightarrow M_\emptyset\}$ – множество *стимулов*, $Y = \{y | y: J \rightarrow M_\emptyset\}$ – множество *реакций*, $P = 2^I$ – для приёма сообщений, $Q = 2^J$ – для отправки сообщений, $s_0 \in S$ – *начальное состояние*, и выполнены условия: 1. $I \cap J = \emptyset$; 2. передаются непустые сообщения: $\forall (s, x, p, y, q, t) \in T \ p \subseteq x^{-1}(M) \ \& \ q \subseteq y^{-1}(M)$; 3. автомат всюду определён по стимулам: $\forall s \in S \ \forall x \in X \ \exists p, y, q, t \ (s, x, p, y, q, t) \in T$; 4. приём сообщений выполним независимо от отправки сообщений: $\forall (s, x, p, y, q, t) \in T \ \forall q' \subseteq y^{-1}(M) \ \exists (s, x, p, y, q', t) \in T$; 5. множества I , J и S конечны. Для $a = (s, x, p, y, q, t)$ обозначим $s_a = s$, $x_a = x$, $p_a = p$, $y_a = y$, $q_a = q$, $t_a = t$. Для $A = (M, I, J, S, T, s_0)$ обозначим $I_A = I$, $J_A = J$, $S_A = S$, $T_A = T$, $s_{0A} = s_0$.

Пусть V – конечное множество автоматов в алфавите M . Входы и выходы автоматов разные: $\forall A, B \in V \ (A \neq B \Rightarrow I_A \cap I_B = \emptyset \ \& \ I_A \cap J_B = \emptyset \ \& \ J_A \cap J_B = \emptyset)$, состояние автомата – множество, и состояния разных автоматов не пересекаются: $\forall A, B \in V \ \forall s_A \in S_A \ \forall s_B \in S_B \ (A \neq B \Rightarrow s_A \cap s_B = \emptyset)$. Система автоматов – это набор $R = (M, V, E)$, где $E: E_{Dom} \rightarrow E_{Im}$ – биекция, определяющая *соединения*, где $E_{Dom} \subseteq J_R$, $E_{Im} \subseteq I_R$, $J_R = \cup \{J_A | A \in V\}$ – множество всех выходов всех автоматов, $I_R = \cup \{I_A | A \in V\}$ – множество всех входов всех автоматов. Для $R = (M, V, E)$ обозначим: $V_R = V$, $E_R = E$. Вход $i \in I_R \setminus E_{Im}$ и выход $j \in J_R \setminus E_{Dom}$ – *внешние*, связывающие систему с её окружением.

Вводится композиция в духе CCS [1], но с учётом соединений. Обозначим: для функции f и множества N : $f/N = f \setminus \{(z, f(z)) | z \in N \cap \mathbf{Dom}(f)\}$; для отношения эквивалентности $a \sim b = (a \& b) \vee (\neg a \& \neg b)$; для множества переходов T : $\mathbf{States}(T) = \{s_a | a \in T\} \cup \{t_a | a \in T\}$. Пусть $A, B \in V$, $(j, i) \in E$, $j \in J_A$, $i \in I_B$.

Условие композиции переходов $f(a, j, i, b) = a \in T_A \ \& \ b \in T_B \ \& \ (A = B \Rightarrow a = b) \ \& \ y_a(j) = x_b(i) \ \& \ (j \in q_a \sim i \in p_b)$.

Композиция переходов $a[j, i]b = (s_a \cup s_b, x_a \cup x_b \setminus \{i\}, p_a \cup p_b \setminus \{i\}, y_a \cup y_b \setminus \{j\}, q_a \cup q_b \setminus \{j\}, t_a \cup t_b)$.

Композиция множеств переходов: $G[j, i]H = \{a[j, i]b | a \in G \ \& \ b \in H \ \& \ f(a, j, i, b)\}$.

Композиция автоматов: $A[j, i]B = (M, I_A \cup I_B \setminus \{i\}, J_A \cup J_B \setminus \{j\}, \{s_{0A} \cup s_{0B}\} \cup \mathbf{States}(T_A[j, i]T_B), T_A[j, i]T_B, s_{0A} \cup s_{0B})$.

Композиция системы: $R[j, i] = (M, \forall \{A, B\} \cup \{A[j, i]B\}, E \setminus \{(j, i)\})$.

Композиция ассоциативна. Композиция R^\wedge системы R по последовательности всех её соединений не зависит от их порядка, не имеет соединений, и все её автоматы не связаны между собой соединениями, т.е. все их входы и выходы внешние. Для использования системы в качестве компонента другой системы, она докомпоновывается до одного автомата с помощью композиции без соединения (для несвязанных автоматов).

$a[j]b = (s_a \cup s_b, x_a \cup x_b, p_a \cup p_b, y_a \cup y_b, q_a \cup q_b, t_a \cup t_b)$, $G[j]H = \{a[j]b | a \in G \ \& \ b \in H\}$,

$A[j]B = (M, I_A \cup I_B, J_A \cup J_B, \{s_{0A} \cup s_{0B}\} \cup \mathbf{States}(T_A[j]T_B), T_A[j]T_B, s_{0A} \cup s_{0B})$, $R[A, B] = (M, \forall \{A, B\} \cup \{A[j]B\}, E)$.

Автомат A *детерминирован*, если 1. состояние s и стимул x однозначно определяют приём сообщений p и реакцию y и 2. одинаково помеченные переходы из одного состояния совпадают. Если в системе R все автоматы детерминированные, разбиты на два класса: класс «вершин» и класс «дуг», каждое соединение связывает автоматы разных классов и в каждом автомате класса «дуг» реакция зависит только от состояния (не зависит от стимула), то композиционный автомат R^\wedge детерминирован.

Предложенную модель можно использовать для тестирования детерминированных составных систем. Если ошибки могут быть только в компонентах, а все соединения правильные, тестирование сводится к проверке правильности переходов каждого автомата. Однако автомат тестируется только как часть системы, что похоже на тестирование в контексте [2]. Предполагается, что известно, какими должны быть автоматы (с точностью до изоморфизма), и именно это проверяется. Тест наблюдает как состояния автоматов, так и передаваемые сообщения. Такие предположения оправданы, например, при имитационном тестировании аппаратуры (simulation-based verification) [16].

Литература

1. Milner R. Communication and Concurrency. Prentice-Hall, 1989.

И. Б. Бурдонов, А. С. Косачев

Обобщенная модель системы автоматов.

Новые информационные технологии в исследовании сложных структур. Материалы 11-ой международной конференции. Томск, Издательский дом Томского государственного университета, 2016. Стр. 46-47.

1 стр.

2. Revised Working Draft on “Framework: Formal Methods in Conformance Testing”. *JTC1/SC21/WG1/Project 54/1, ISO Interim Meeting, ITU-T on*. Paris. 1995.
3. A. S. Kamkin, M. M. Chupilko. Survey of modern technologies of simulation-based verification of hardware. *Programming and Computer Software*, 2011, vol. 37 (3), pp. 147–152.